



mydlink™ Home

Smart Home Security Kit



Gemoedsrust thuis en onderweg

DCH-107KT

D-Link®
Home is where the **SMART** is

DCH-107KT

Beveilig en bewaak uw huis



Met deze handige beveiligingsbundel kunt u uw woning vanaf elke gewenste locatie bewaken en beveiligen. De Smart Home Security Kit bevat een Connected Home Hub (DCH-G020), een Door & Window Sensor (DCH-Z110), een Siren met optionele batterijback-up¹ en een Monitor HD (DCS-935L).


Deze apparaten communiceren met elkaar en u kunt bepalen wat ze moeten doen via de mydlink Home app voor smartphones en tablets. Een paar voorbeelden:



- Weet wanneer er mensen uw woning binnengaan, bewaak verboden gebieden zoals medicijnkastjes. Flexibele plaatsing dankzij batterij met lange gebruiksduur.



- Als de Siren aan mydlink Home sensoren is gekoppeld, kunt u het apparaat zo instellen dat er een alarm afgaat wanneer er een deur of raam wordt geopend of wanneer er beweging wordt gedetecteerd.




- Weet altijd wat er in huis gebeurt, zelfs wanneer het volledig donker is. Ontvang een waarschuwing zodra er beweging of geluid wordt gedetecteerd.

Deze slimme oplossing maakt uw leven gemakkelijker en veiliger en biedt u een extra stukje gemoedsrust. Dit is futuristische smart home technologie op zijn best.

Eenvoudige configuratie


Download de mydlink Home app en volg de eenvoudige stappen van de wizard om alle apparaten uit de set te installeren.



Download de gratis **mydlink Home** app.



Voeg al uw slimme apparaten toe – de app leidt u stap voor stap door het proces.



Automatiseer uw huis door schema's of regels in te stellen. Beheer en bekijk uw huis via uw smartphone of tablet wanneer u op pad bent.

Uw mydlink Home

mydlink Home biedt u de mogelijkheid om met deze handige Smart Home Security Kit te beginnen en meer toe te voegen wanneer u dat wilt. De mydlink Home Connected Home Hub vormt de schakel tussen uw bestaande Wi-Fi-netwerk en alle andere mydlink Home apparaten. De unieke mydlink Home app² voor iOS en Android smartphones en tablets geeft u de controle over al uw mydlink Home slimme apparaten. U kunt zelfs automatische opdrachten instellen om uw huis nog slimmer te maken.



3-in-1 sensor

Open/dicht-contactsensor, temperatuursensor en lichtsensoren.

Batterijvoeding

Tot 2 jaar batterijduur.

Doe-het-zelf

Eenvoudig te installeren en te beheren met de mydlink Home app.

Veilig

Sabotagebestendig en ondersteuning van AES 128-bit encryptie.

Pushmeldingen

Ontvang onmiddellijk een waarschuwing op uw smartphone en tablet.



Luid geluidsalarm

Tot 110 dB om u onmiddellijk te waarschuwen wanneer een gekoppelde mydlink Home Sensor³ wordt geactiveerd.

6 verschillende sirenegeluiden

U kunt het gepaste geluidseffect of alarm instellen voor verschillende gebeurtenissen in uw slimme woning.



Optionele batterijback-up¹

Hiermee werkt de Siren ook wanneer de stroom uitvalt.

Geen verborgen kosten. Beloofd.



Overal vandaan kijken

Kijk veilig mee via het internet door middel van uw smartphone of tablet. Functioneert met iOS en Android smartphones en tablets via de gratis mydlink™ Home app¹.



High definition

Bewaak uw huis in HD 720p. Bekijk alles in detail, ook wanneer de camera is ingezoomd.

Zien in het donker

De ingebouwde nachtzichtfunctie stelt u in staat om tot 5 meter ver te zien, zelfs in complete duisternis.

Detectie van beweging en geluid

Waarschuwt u via pushmeldingen zodra er beweging of geluid wordt gedetecteerd.

Technische specificaties

	Connected Home Hub (DCH-G020)	Door & Window Sensor (DCH-Z110)	Siren met optionele batterijback-up (DCH-Z510)
Netwerkprotocollen	• ARP, ICMP, TCP/IP, IPv4 en IPv6, HNP, DHCP client, NTP client, Bonjour. 802.11b/g/n, Z-Wave v 6.02 of hoger	• Z-Wave v 6.02 of hoger	• Z-Wave v 6.02 of hoger
Draadloos	• Z-Wave: 868,40 MHz • Wi-Fi: 2,4 GHz • AP-modus	• Z-Wave: 868,40 MHz	• Z-Wave: 868,40 MHz
Poorten	• USB 2.0 • 2 x 10/100 Ethernet	• n.v.t.	• n.v.t.
Knoppen	• WPS & Z-Wave koppelen/ontkoppelen • Reset	• Sabotageschakelaar en koppel-/ontkoppelknop	• Sabotageschakelaar en koppel-/ontkoppel-/resetknop
LED	• Status	• Status	• Status
Sirene	• n.v.t.	• n.v.t.	• 110 dB • 6 verschillende geluiden

Fysieke kenmerken

Afmetingen	• 100 x 100 x 110 mm	• Sensor: 96 x 28 x 23 mm • Magneet: 50 x 10 x 12 mm	• 110 x 110 x 19 mm
Gewicht	• 180 g	• 34,1 g	• 125 g
Voeding	• 5 V/2 A	• Meegeleverde 3 V batterij (CR123A)	• 5 V/1,2 A • Geschikt voor optionele 1150 mAh lithiumbatterij (BL-5C)
Temperatuur	• Gebruik: 0 tot 40 °C • Opslag: -20 tot 70 °C	• Gebruik: -10 tot 40 °C • Opslag: -20 tot 70 °C	• Gebruik: -10 tot 40 °C • Opslag: -20 tot 70 °C
Vochtigheid	• Gebruik: 20% tot 90% niet-condenserend • Opslag: 5% tot 95% niet-condenserend		
Certificeringen	• FCC, CE, Wi-Fi, Z-Wave Plus	• FCC, Z-Wave Plus	• FCC, Z-Wave Plus

Monitor HD (DCS-935L)

Hardwareprofiel camera	• 1/4" megapixel progressieve CMOS-sensor • 5 meter IR-verlichtingsbereik • Minimale verlichting: 0 lux met IR-LED's aan • Ingebouwde ICR (Infrared-Cut Removable)-filtermodule • 4x digitale zoom • Lens: Vaste lengte 2,38 mm • Diafragmaopening: F2.4	• Kijkhoek: • (H) 78,44° • (V) 47,9° • (D) 85,98° • Minimale objectafstand: 434 mm • Belichtingstijd: 1/7,5 tot 1/24.000 sec. • Ingebouwde microfoon
Beeldkenmerken	• Tijdstempel en tekstoverlay	• Configureerbare bewegingsdetectievensters
Videocompressie	• Gelijktijdige H.264/MJPEG-compressie	• JPEG voor stilstaande beelden
Videoresolutie	• 1280 x 720 bij framesnelheden tot 30 fps	
Audiodcompressie	• AAC	• G.711
Connectiviteit	• 802.11b/g/n/ac draadloos met WEP/WPA/WPA2-versleuteling	
Gebeurtenissenbeheer	• Bewegingsdetectie	• Geluidsdetectie
Afmetingen	• 58,0 x 84,5 x 124,9 mm	
Gewicht	• 160,0 g	
Voeding	• 5 V 1,2 A	
Opgenomen vermogen	• 3,5 watt maximum	
Temperatuur	• Gebruik: 0 tot 40 °C	• Opslag: -20 tot 70 °C
Vochtigheid	• Gebruik: 20% tot 80% niet-condenserend	• Opslag: 20% tot 80% niet-condenserend
Certificeringen	CE, CE LVD, FCC klasse B, C-Tick	

¹ Batterij niet inbegrepen. Geschikt voor BL-5C 1150 mAh lithiumbatterij.

² Raadpleeg de informatie op de pagina van de mydlink Home app in de App Store of op Google Play om te controleren of uw apparaat compatibel is.



Ga voor meer informatie naar: www.dlink.com

D-Link European Headquarters, D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, Londen, NW10 7BX, Verenigd Koninkrijk.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. D-Link is een geregistreerd handelsmerk van D-Link Corporation en zijn overzeese dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
©2015 D-Link Corporation. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Bijgewerkt oktober 2015

D-Link[®]
Home is where the SMART is