



mydlink™ Home

# PanoramicHD Camera



Direct 180 °-panoramazicht  
op alles

DCS-8200LH

# Panoramic HD Camera

De mydlink™ Home Panoramic HD Camera stelt u in staat om een groter deel van uw woning te bewaken met één camera. Vergeet pannen en tilten, bekijk alles direct in 720p full color HD met geluid. Ingebouwde nachtzicht stelt u in staat om tot 5 meter ver te zien, zelfs in volledige duisternis. Dankzij de geïntegreerde microSD-kaartsleuf<sup>3</sup> kunt u video's zonder tussenkomst van een computer rechtstreeks op de camera opnemen zodra er beweging of geluid wordt gedetecteerd. Het eenvoudig te installeren systeem staat in verbinding met uw Wi-Fi-netwerk en kan u zelfs waarschuwen wanneer er beweging of geluid wordt gedetecteerd. De sensor werkt bovendien samen met andere mydlink™ Home slimme apparaten, zodat u een smart home kunt creëren zonder ingewikkelde instellingen, installatiekosten of maandelijkse abonnementskosten.



## 180° WIDE EYE

Zie meer van uw woning met de 180°-panoramalens en maak u nooit meer zorgen over hetgeen er zich buiten het zicht van de camera afspeelt. En dankzij de unieke dewarping-technologie is de beeldvervalsing minimaal.

## Duidelijk in HD

Zie alle details dankzij 720p HD kleurenbeelden met geluid. Toegang tot live video's van uw huis op smartphone of tablet met de mydlink™ Home app<sup>1</sup>.



## Detecteren, opnemen en waarschuwen

Mis geen enkel belangrijk moment dankzij de mogelijkheid om video's op te nemen en gewaarschuwd te worden zodra er geluid of beweging wordt gedetecteerd.

## Kristalhelder nachtzicht

Infrarood verlichting zorgt voor buitengewoon goed zicht bij weinig licht, zodat de monitor in volledige duisternis tot 5 meter ver kan zien.



## Eenvoudige configuratie

### Aansluiten

Aansluiten en inschakelen



### Drukken

Veilige verbinding met uw Wi-Fi-netwerk met één druk op de knop dankzij Wi-Fi Protected Setup (WPS).



### Zien

Download de gratis mydlink™ Home app<sup>1</sup>, volg de eenvoudige installatie-instructies en bewaak uw woning.



## Eenvoudige configuratie

Druk eenvoudig op een knop om een veilige verbinding met uw Wi-Fi-netwerk te maken met Wi-Fi Protected Setup. Er is geen extra bedieningspunt nodig.

## 180° Wide Eye

Vergeet pannen en tilten, bekijk alles direct met de ultra-groothoek lens.

## High definition

Bewaak uw huis in HD 720p. Bekijk alles in detail, ook wanneer de camera is ingezoomd.

## Zien in het donker

De ingebouwde nachtzichtfunctie stelt u in staat om tot 5 meter ver te zien, zelfs in volledige duisternis.

## Bewegings- en geluidsdetectie met opname

Waarschuwt u via pushmeldingen zodra er beweging of geluid wordt gedetecteerd en neemt video's op via de geïntegreerde microSD-kaartsleuf<sup>3</sup>.

## Overall meekijken

Kijk veilig mee via het internet door middel van uw smartphone of tablet. Functioneert met iOS en Android smartphone en tablet via de gratis mydlink™ Home app<sup>1</sup>.



## Uw mydlink™ Home

mydlink™ Home biedt u de mogelijkheid om met één slim apparaat te beginnen en verder uit te breiden wanneer u dat wilt. De unieke mydlink Home app<sup>1</sup> voor iOS en Android smartphone en tablet geeft u de controle over al uw andere mydlink™ Home apparaten. U kunt zelfs automatische opdrachten instellen om uw huis nog slimmer te maken.

Geen verborgen kosten. Beloofd.



## Completer uw mydlink™ Home



Voeg een **Smart Plug (DSP-W215)** toe om een elektrisch apparaat op afstand in en uit te schakelen ...of een

**Wi-Fi Motion Sensor (DCH-S150)** om gewaarschuwd te worden zodra er beweging wordt gedetecteerd of om in combinatie met de Smart Plug bij beweging het licht aan te doen.



## Technische specificaties

### Camera

Hardwareprofiel camera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2,7" megapixel progressieve CMOS-sensor</li> <li>• 5 meter IR-verlichtingsbereik</li> <li>• Minimale verlichting:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleur (dagmodus), IR-LED's uit: 0,5 lux</li> <li>• Zwartwit (nachtmodus), IR-LED's uit: 0,1 lux</li> <li>• Zwartwit (nachtmodus), IR-LED's aan: 0 lux</li> </ul> </li> <li>• Ingebouwde ICR (Infrared-Cut Removable)-filtermodule</li> <li>• 8x digitale zoom</li> <li>• Vaste lengte 1,72 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diafragmaopening F2.0</li> <li>• Kijkhoek:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• (H) 180°</li> <li>• (V) 120°</li> <li>• (D) 180°</li> </ul> </li> <li>• Beeld dewarping</li> <li>• Minimale objectafstand: 500 mm</li> <li>• Ingebouwde microfoon</li> </ul>
Beeldkenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Configureerbare bewegingsdetectievensters</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdstempeloverlays</li> </ul>
Videocompressie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelijktijdige H.264/MJPEG-compressie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG voor stilstaande beelden</li> </ul>
Videoresolutie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1280 x 720, 720 x 480, 640 x 360 bij max. 30 fps</li> </ul>	
Audiocompressie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G.711</li> </ul>	
Externe interfaces	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11ac/n/g/a draadloos met WEP/WPA/WPA2-versleuteling</li> <li>• Werkt op 2,4 GHz- en 5 GHz-band</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximale overdrachtsnelheid van 433 Mbps (PHY-snelheid)<sup>2</sup></li> <li>• microSD/SDHC-kaartsleuf<sup>3</sup></li> </ul>
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wachtwoordverificatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTP en RTSP digest-versleuteling</li> </ul>
Gebeurtenissenbeheer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewegingsdetectie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geluidsniveaudetectie</li> </ul>
Ondersteuning voor mobiele apparaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Free mydlink™ Home app: iPhone, iPad of Android-apparaat dat de mydlink™ Home app ondersteunt<sup>1</sup></li> </ul>	

### Algemeen

Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 137,5 x 95,8 x 95,8 mm</li> </ul>	
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 165,0 gram</li> </ul>	
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 V gelijkspanning 2,0 A, 50/60 Hz</li> </ul>	
Opgenomen vermogen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4,8 watt maximum ± 5%</li> </ul>	
Temperatuur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opslag: -20 tot 70 °C (-4 tot 158 °F)</li> </ul>
Vochtigheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik: 20% tot 80% niet-condenserend</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opslag: 20% tot 80% niet-condenserend</li> </ul>
Certificeringen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE</li> <li>• CE LVD</li> <li>• FCC klasse B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICES</li> <li>• C-Tick</li> </ul>

<sup>1</sup> mydlink® Home app is beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten. Raadpleeg de pagina van de mobiele app in de app store om te zien of uw apparaat compatibel is.

<sup>2</sup> Maximale draadloze signaalsnelheden afgeleid van de IEEE-standaard 802.11ac. De werkelijke gegevensdoorvoer zal variëren. Netwerkomstandigheden en omgevingsfactoren zoals de hoeveelheid netwerkverkeer, bouwmaterialen en constructie, en netwerkoverhead kunnen de werkelijke doorvoersnelheid reduceren. Omgevingsfactoren kunnen het bereik van het draadloze signaal negatief beïnvloeden.

<sup>3</sup> microSD-kaart niet inbegrepen. Ondersteunt kaartcapaciteit tot 128 GB.



Ga voor meer informatie naar: [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

D-Link European Headquarters. D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, Londen, NW10 7BX, Verenigd Koninkrijk.  
 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. D-Link is een geregistreerd handelsmerk van D-Link Corporation en zijn overzeese dochterondernemingen.  
 Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. ©2016 D-Link Corporation. Alle rechten voorbehouden. WIJZIGINGEN EN FOUTEN VOORBEHOUDEN.  
 Geactualiseerd maart 2016

**D-Link®**  
 Home is where the SMART is